



## Yokis - 5454050

### MTR500E - Relais électronique avec fil neutre 500W (encastré)

Le "MTR500E" est un relais électronique encastré de 500 W sans fil. Le relais peut être facilement connecté sans fil neutre ; le modèle encastré empêche les connexions de retour des boutons et des lampes vers la boîte de commutation. En outre, le relais est 100 % silencieux, dispose d'une fonction d'allumage et d'arrêt progressifs pour prolonger la durée de vie de vos lampes, et est très pratique car le modèle encastré simplifie le câblage et prend moins de place dans l'armoire électrique.

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Code de l'article | 5454050                 |
| GTIN              | 3760054540507           |
| ETIM              | EC000188 - Télerrupteur |
| Marque            | Yokis                   |

|  |     |
|--|-----|
| Charge max. de lampe fluorescente (VA)   | 250 |
| Charge max. de lampe à incandescence (W) | 500 |
| Courant de commutation assigné (A)       | 2.2 |



| Fonction  | Électronique avec retardement du déclenchement |
|---|--|
| Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)   | 50   |
| Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)   | 50   |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1  |
| Profondeur d'encastrement (mm)                      | 12   |
| Tension d'alimentation (maximum) (V)                | 230  |
| Tension d'alimentation (minimum) (V)                | 230  |
| Tension de commande 1 (maximum) (V)                 | 230  |
| Tension de commande 1 (minimum) (V)                 | 230  |
| Type de montage                                     | Encastré                                       |
| Type de tension d'alimentation                      | CA   |
| Type de tension de commande 1                       | CA   |