



## Yokis - MTR2000M



### MTR2000M Relais 2000W avec fil neutre et minuterie (sur rail DIN)

---

<b>Code de l'article</b>	MTR2000M
<b>GTIN</b>	3760054543607
<b>ETIM</b>	EC000188 - Télerrupteur
<b>Marque</b>	Yokis
<b>Poids brut (kg)</b>	0.0610
<b>Poids net (kg)</b>	0.0610
<hr/>	
<b>Charge max. de lampe fluorescente (VA)</b>	500.0000
<b>Charge max. de lampe à incandescence (W)</b>	1000.0000
<b>Courant de commutation assigné (A)</b>	10.0000
<b>Fonction</b>	Électronique pour contrôleur central





<b>Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)</b>	50.0000
<b>Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)</b>	50.0000
<b>Largeur dans les unités de partition</b>	1.0000
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture</b>	1.0000
<b>Tension d'alimentation (maximum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension d'alimentation (minimum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension de commande 1 (maximum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension de commande 1 (minimum) (V)</b>	230.0000
<b>Type de montage</b>	Rail DIN
<b>Type de tension d'alimentation</b>	CA
<b>Type de tension de commande 1</b>	CA

