



Urmet - 786/15

ALIMENTATION 28VA AVEC RELAIS POUR

Pour créer des systèmes audio 4+n avec appel traditionnel et électronique. Bloc d'alimentation pour 2 entrées ou 1 entrée avec interphone à commutation automatique. Avec protection réseau PTC (auto-réarmement en cas de court-circuit), deux générateurs d'appels différenciés et alimentés pour l'appel parallèle de 4 interphones électroniques sans ajout d'appareils supplémentaires, 3 interrupteurs pour les fonctions de commutation et confidentialité des appels. Remplace les échanges 786/5 et 9006/5.

Code de l'article	786/15
GTIN	8021156028573
ETIM	EC001089 - Alimentation pour portier audio / vidéo
Marque	Urmet

Affichages de service	Non
Application	Autre
Avec contact	Non
Blocage de la programmation	Non



Circuit intégré d'ouverture de porte	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Courant de sortie max. (A)	120
Fonction d'évaluation	Non
Fonction de commande	Non
Fréquence (maximum) (MHz)	60
Fréquence (minimum) (MHz)	50
Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	108
Largeur dans les unités de partition	6
Nombre d'abonnés connectables	50
Profondeur (mm)	61
Protégé contre les courts-circuits	Non
Technique d'installation	Système multifilaire
Tension d'entrée (V)	230
Tension de sortie (V)	6
Type de montage	Rail DIN