



Ftg - E59.431.101

Kamgeleider Eurovario vork hybride 4 naar 2-polige 10mm² 18 mod (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N) RCBO combinatie

Het compacte systeem van de Eurovario kamgeleiders is veelzijdig inzetbaar, in de installatiebouw, in de machinebouw of in huisinstallaties. De eenvoudige en snelle montage garandeert meer efficiëntie door tijdswinst en installatiegemak waarbij conventionele bedrading tot 70 procent meer tijd nodig bij dezelfde installatie. De Eurovario kamrails zijn geprefabriceerd, zodat er geen vervuiling ontstaat door het zagen van de geleiders, wat mogelijks ongewenste kortsluitingen in de sequentie kan veroorzaken. Deze hybride 4 naar 2-polige uitvoering is geschikt voor gebruik in een vier-fasige aansluiting (3x400V+N) en biedt plaats voor het doorverbinden van maximaal 18 modules. Uitgerust met koperen vorkdoorverbinders, een cross-sectie doorsnede van 10mm² en een standaard steekmaat van 17,8mm. Aansluitschema volgens (L1-L2-L3-N / L1+N-L2+N-L3+N), geschikt voor de doorverbinding op de hoofdverliesschakelaar en de verdere verdeling over de 2-polige automaten.

Artikelcode	E59.431.101
ETIM	EC000215 - Faserail
Merk	Ftg

Aantal fasen	4
Aantal polen	3

Breedte in module-eenheden	18
Delingsmaat (mm)	17.8
Doorsnede (mm ²)	10
Geschikt voor apparaten met nulgeleider	Ja
Geïsoleerd	Ja
Max. toegekende bedrijfsspanning U _e (V)	690
Toegekende stootspanning (kV)	4.5
Uitvoering elektrische aansluiting	Vork