

## Raytech - RAYCASTL35RP16



## Raycast L35-RP/16 Joint droit + Connecteurs à rupture prédéterminée.

Joints droits pour câble extrudé 0,6/1 kV : facile à installer, ils sont composés de deux demi-coquilles en plastique incassable, à remplir avec une résine époxyde bi-composant de type Rayresin. Pour une installation en regards, caniveaux et directement enterrée.

Code de l'article RAYCASTL35RP16

GTIN 8032853659915

EC001169 - Manchon de réduction / de

ETIM raccordement

Marque Raytech

Accessoires de connexion Connecteur à vis avec tête cisaillée

Adapté à Autre

Avec blindage concentrique Non

Avec conducteur de protection Oui

Homologation du secteur minier Non





Matériau isolant Plastique

Modèle Résine de coulée

Nombre de conducteurs 4

Pour connexion à du papier à l'aide de câbles dotés d'une

isolation en plastique Non

Sans halogène Non

Section nominale du conducteur

(maximum) (mm²) 16

Section nominale du conducteur

(minimum) (mm²) 1.5

Tension de commutation U0/U

(Um) 0,6/1 (1,2) kV

