



Vander Elst - E-YARD8



Werfkast 80A + 25D60 + netkeuze + kooistatief

Werfkast 80A uitgerust met netkeuzeschakelaar (3x230V of 3x400V+N), 25D60 tellerkast en aardingsonderbreker. Uitvoering met 4 monostopcontacten (2P+T, 16A, 230V), 2 CEE stopcontacten (3P, 16A, 230V), 1 CEE stopcontacten (5P, 16A, 400V) , 1 CEE stopcontact (5P, 32A, 400V) en 1 CEE stopcontact IP67 (5P, 63A, 400V). Voorzien van kijkvenster voor aflezen van de meterstand. Kast is vervaardigd uit versterkt polyester met volgende afmetingen 80cm x 60cm x 30cm (HxBxL). Voorgemonteerd in gegalvaniseerd kooistatief (115cm x 78cm x 50cm).

Artikelcode	E-YARD8
ETIM	EC000484 - Werfkast
Merk	Vander Elst

Aantal aardlekschakelaars 300mA	1
Aantal CEE-contactdozen 16 A / 230 V / 3-polig	2
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	1



Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	1
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P	1
Aantal contactdozen met randaarde	4
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Aantal tellervelden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	780
Diepte (mm)	500
Hoofdschakelaar	Vermogensschakelaar
Hoogte (mm)	1150
Materiaal behuizing	Kunststof
Toegekende stroom (A)	80
Uitvoering	Verdeelkast