

Walther Werke - FW711512PH

NEO Toestelstekker Schuin 16A 5P 12h IP54 1000V fasenwisselaar schroeven

WALTHER CEE NEO Toestelstekker Schuin 16A als faseomvormer met schroefaansluiting, 5P 12h IP54 na scheidingstransformator met kleurringcodering "grijs" met aangebouwde. Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. Bescherming tegen direct contact volgens DGUV V3. Flensafmeting 77,5x90mm. Montageafmeting 45x78mm

Artikelcode	FW711512PH
GTIN	4015609060399
ETIM	EC001319 - CEE-toestelstekker
Merk	Walther Werke

Aansluittechniek	Schroefklem
Aantal polen	5
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Bouwvorm	Aanbouwapparaatstekker
Contactmateriaal	CuZn
IEC-stroomsterkte (A)	16
Insteekrichting	Afgeschuind
Kenkleur	Grijs
Materiaal	Kunststof
Met fasewisseling	Ja
Militaire uitvoering	Nee

Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
RAL-nummer	0
Spanning vlg. EN 60309-2	Naar scheidingstrafo
Toegekende spanning (maximum) (V)	1000
Toegekende spanning (minimum) (V)	1000
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	
Uurstand (h)	12