

Walther Werke - FW714512PH

NEO Toestelstekker Schuin 16A 5P 12h IP54 1000V als faseomvormer met draaivoet

WALTHER CEE NEO Toestelstekker Schuin 16A als faseomvormer met schroefaansluiting, 5P 12h IP54 na scheidingstransformator met kleurringcodering "grijs". Behuizing van het materiaal PA6 met zeer hittebestendige contactdrager van het materiaal PA66. met draaibare voet en 3 kabeldoorvoeringen boven/onder M20/M25 voor interne montage

Artikelcode	FW714512PH
GTIN	4015609060450
ETIM	EC001319 - CEE-toestelstekker
Merk	Walther Werke

Aansluittechniek	Schroefklem
Aantal polen	5
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Bouwvorm	Opbouwapparaatstekker
Contactmateriaal	CuZn
IEC-stroomsterkte (A)	16
Insteekrichting	Afgeschuind
Kenkleur	Grijs
Materiaal	Kunststof
Met fasewisseling	Ja
Militaire uitvoering	Nee

Oppervlaktebehandeling contacten	Geen (onbehandeld)
RAL-nummer	0
Spanning vlg. EN 60309-2	Naar scheidingstrafo
Toegekende spanning (maximum) (V)	1000
Toegekende spanning (minimum) (V)	1000
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) (A)	
Uurstand (h)	12