



## Walther Werke - WAV0265

### Verbindungsverdeler 111 kVA

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Artikelcode | WAV0265             |
| ETIM        | EC000484 - Werfkast |
| Merk        | Walther Werke       |

|  |      |
|--|------|
| Aansluitvermogen (W)                     | 111  |
| Aantal aardlekschakelaars 30mA           | 1    |
| Aantal CEE-contactdozen 16<br>A/400 V/5P | 2    |
| Aantal CEE-contactdozen 32<br>A/400 V/5P | 2    |
| Aantal CEE-contactdozen 63<br>A/400 V/5P | 2    |
| Aantal polen hoofdschakelaar             | 3    |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP44 |
| Breedte (mm)                             | 1301 |



|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Diepte (mm)                             | 480                                 |
| Hoofdschakelaar                         | NH1                                 |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom (A) | 160                                 |
| Hoogte (mm)                             | 1336                                |
| Materiaal behuizing                     | Staalplaat                          |
| Toegekende spanning                     | 230/400 V                           |
| Toegekende stroom (A)                   | 160                                 |
| Uitvoering                              | Bord voor aansluiting op verdeelnet |