



Yokis - 5454350

MTR2000E - Relais temporisable à impulsion avec fil neutre 2000W (encastré)

Le 'MTR2000E' est un relais intégré de 2000 W avec fil neutre et minuterie. Le relais peut être facilement centralisé à l'aide de quelques fils de commande et de diodes ; aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire. En outre, le relais dispose d'une fonction minuterie intégrée (illimitée ou réglable de 2 secondes à 4 heures). De plus, le relais est silencieux, et est compatible avec tout type de charge. Ses dimensions sont de 48 x 32 x 12 mm (hauteur x largeur x profondeur).

Code de l'article	5454350
GTIN	3760054543508
ETIM	EC000188 - Télerrupteur
Marque	Yokis

Charge max. de lampe fluorescente (VA)	500
Charge max. de lampe à incandescence (W)	1000
Courant de commutation assigné (A)	10



Fonction	Électronique pour contrôleur central
Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)	50
Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)	50
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1
Profondeur d'encastrement (mm)	20
Tension d'alimentation (maximum) (V)	230
Tension d'alimentation (minimum) (V)	230
Tension de commande 1 (maximum) (V)	230
Tension de commande 1 (minimum) (V)	230
Type de montage	Encastré
Type de tension d'alimentation	CA
Type de tension de commande 1	CA