



## Yokis - MTM500M

MTM500M Minuterie éclairage d'escalier 500 W sans neutre

---

<b>Code de l'article</b>	MTM500M
<b>GTIN</b>	3760054540613
<b>ETIM</b>	EC000297 - Minuterie
<b>Marque</b>	Yokis
<b>Poids brut (kg)</b>	0.0890
<b>Poids net (kg)</b>	0.0890

---

**Charge max. de lampe fluorescente (VA)** 250.0000

**Charge max. de lampe à incandescence (W)** 500.0000

**Contact à poussoir courant de lampe à effluves (mA)** 20.0000





<b>Courant de commutation assigné (A)</b>	2.2000
<b>Fonction</b>	Électronique avec fonctions multiples
<b>Fonction de courant de surcharge sélectionnable</b>	yes
<b>Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)</b>	50.0000
<b>Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)</b>	50.0000
<b>Largeur dans les unités de partition</b>	1.0000
<b>Préavis d'extinction</b>	Variation jusqu'à 50 %
<b>Retardement du déclenchement (maximum) (s)</b>	240.0000
<b>Retardement du déclenchement (minimum) (s)</b>	0.0500
<b>Réarmement</b>	Réarmable + lumière continue + prolongation
<b>Tension d'alimentation (maximum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension d'alimentation (minimum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension de commande 1 (maximum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension de commande 1 (minimum) (V)</b>	230.0000
<b>Type de commutation</b>	Circuit 3 conducteurs





**VANDER ELST**  
connection solutions

<b>Type de montage</b>	Rail DIN
<b>Type de tension d'alimentation</b>	CA
<b>Type de tension de commande 1</b>	CA



Vander Elst NV-SA  
Oostvaardijk 42,  
1850 Grimbergen

T. +32 2 242 79 59  
[info@vanderelst.be](mailto:info@vanderelst.be)  
[www.vanderelst.be](http://www.vanderelst.be)

BE 0421.678.794  
RPR/RPM Brussels