



Yokis - MTR2000E

MTR2000E Relais 2000W avec fil neutre et minuterie (intégré)

Code de l'article	MTR2000E
GTIN	3760054543508
ETIM	EC000188 - Télecateur
Marque	Yokis
Poids brut (kg)	0.0470
Poids net (kg)	0.0470
Charge max. de lampe fluorescente (VA)	500.0000
Charge max. de lampe à incandescence (W)	1000.0000
Courant de commutation assigné (A)	10.0000
Fonction	Électronique pour contrôleur central





Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)	50.0000
Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)	50.0000
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	1.0000
Profondeur d'encastrement (mm)	20.0000
Tension d'alimentation (maximum) (V)	230.0000
Tension d'alimentation (minimum) (V)	230.0000
Tension de commande 1 (maximum) (V)	230.0000
Tension de commande 1 (minimum) (V)	230.0000
Type de montage	Encastré
Type de tension d'alimentation	CA
Type de tension de commande 1	CA

