



## Yokis - MTR500E

### MTR500E Télérupteurs électroniques 500 W avec neutre (intégré)

<b>Code de l'article</b>	MTR500E
<b>GTIN</b>	3760054540507
<b>ETIM</b>	EC000188 - Télérupteur
<b>Marque</b>	Yokis
<b>Poids brut (kg)</b>	0.0410
<b>Poids net (kg)</b>	0.0410

<b>Charge max. de lampe fluorescente (VA)</b>	250.0000
<b>Charge max. de lampe à incandescence (W)</b>	500.0000
<b>Courant de commutation assigné (A)</b>	2.2000





<b>Fonction</b>	Électronique avec retardement du déclenchement
<b>Fréquence de tension de commande 1 (maximum) (Hz)</b>	50.0000
<b>Fréquence de tension de commande 1 (minimum) (Hz)</b>	50.0000
<b>Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture</b>	1.0000
<b>Profondeur d'encastrement (mm)</b>	12.0000
<b>Tension d'alimentation (maximum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension d'alimentation (minimum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension de commande 1 (maximum) (V)</b>	230.0000
<b>Tension de commande 1 (minimum) (V)</b>	230.0000
<b>Type de montage</b>	Encastré
<b>Type de tension d'alimentation</b>	CA
<b>Type de tension de commande 1</b>	CA

